



AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 18-32a
 Haus 26 / Eingang 7 / Raum 59
 D-25336 Elmshorn
 Fon +49(0)4121 5797507
 Fax +49(0)4121 5797509

T9329-1 SD Card Player



Option 2.Player:

Typ. : T9329-2

Option Analoge Ausgänge :

XLR Balanced 6dBu @ -9dBFS

Takt :

Intern Sample Rate 48kHz

Ausgänge :

Digital 110-Ohm >3,4V [p-p]

Funktionen je nach Software

Aktuell 4 Modi (weitere Funktionen auf Anfrage)

GPIO : 9pol. Female

Pin-1		GPI	MODE – Abhängig
Pin-2		GPI	MODE – Abhängig
Pin-3		GPI	MODE – Abhängig
Pin-4		GPI	MODE – Abhängig
Pin-5	PLAY	GPO	Open-Koll. Max. 50mA
Pin-6	STOP	GPO	Open-Koll. Max. 50mA
Pin-7	Res.	GPO	Open-Koll. Max. 50mA
Pin-8	Res.	GPO	Open-Koll. Max. 50mA
Pin-9		GND	

Output-Level :

Einstellbar (MMB-KONFIG-PROGRAMM) [www.mmb-units.de / downloads](http://www.mmb-units.de/downloads)

Player :

Die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT32, FAT16 formatiert sein.
 Die MP3-Dateien müssen sich im Hauptverzeichnis der SD-Karte befinden.

Product Information

This document contains information for a MMB product.
 MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
 Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2016 (All Rights Reserved)



Technische Daten

19"-1U Aluminium 150mm Tief
110V-AC ... 240V-AC (25W)

Player :

Fallguy-ULTRA / Loetric

Ausgänge AES XLR 3pol. Male:

AES 3,5V [p-p] @ 110-Ohm

TFT DISPLAY :

PPM Output Level

INFO EINGESTELLTER MODE
ANZAHL TRACKS
AUSGESPIELTER TRACK(NO)
REF. (INT, EXT, ERR)

SOFTWARE MODE 1 :

Kein GPI Nach Power-On geht das Gerät direkt in den Endlosmodus.
Abspielen aller Tracks 1 ... n , 1 ... n , usw.

SOFTWARE MODE 2 :

GPI-4	Tally	Endlosmodus	Wie MODE 1
GPI-1	Tally	Abspielen Track1	
GPI-2	Pulse	Start Track1	
GPI-2	Pulse	Stop Track1	

SOFTWARE MODE 3 :

GPI-1	Pulse	Abspielen Track1 bis Trackende
GPI-2	Pulse	Abspielen Track2 bis Trackende
GPI-2	Pulse	Abspielen Track2 bis Trackende

SOFTWARE MODE 3 :

GPI-1	Tally	Start-Stop Track1
GPI-2	Tally	Start-Stop Track2
GPI-2	Tally	Start-Stop Track3

Product Information

This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2021 (All Rights Reserved)

COM1 ▾

REFRESH PORTS

LOAD CONFIG FILE

SAVE CONFIG FILE

READ DEVICE

APPLY

OUTPUT-LEVEL (dB)

**0dB**

FRAME SYNC

 48 kHz - Intern AES - extern

FUNCTIONALITY

 MODE 1 (ALWAYS REPEAT ALL TRACKS) MODE 2 (FADERSTART, GPI START-STOP, PLAY ALL TRACKS) MODE 3 (GPI 1-3 START TRACK 1-3) MODE 4 (GPI 1-3 FADERSTART AND REPEAT TRACK 1-3)

HELP

[show online documentation](#)

